





Артикул	Эскиз	Tun A1		Tun A2		Tun A5		Tun A6	
			1...		1...		1...		1...
Уплотнители									
FRK175		2L1+2H1			2	3L1+2H1			2
FRK176		2L1			2	2L1			3
FRK188		H9	1	H8	1	H9	2	H8	2
FRK193		(A+B)x2			2	(A+B)x2			3
FRK197		(A+B)x2			2	(A+B)x2			3
FRK317		H9	1	H8	1	H9	2	H8	2
FRK339		H7			2	H7			4
AYPC.SL160.0948		2L2+4H6+2L8+2L9							1
AYPC.SL160.1801		L5+2H7	1	L6+2H7	1	2L5+4H7	1	2L6+4H7	1
AYPC.SL160.0911		L1-42			2	L1-42			3
AYPC.SL160.0912		H1-92			2	H1-92			4
PE21x26		H1-92			3	H1-92			4
		L1-112			1	L1-112			1
AYPC.SL160.0960		L1-36			2	L1-36			3
		H1-36			2	H1-36			3
AYPC.SL160.0961		L1-36			2	L1-36			3
		H1-36			2	H1-36			3
AYPC.W72.0911		2A+2B-600			2	2A+2B-600			3

Артикул	Эскиз	1...			
		Tun A1	Tun A2	Tun A5	Tun A6
Метизы					
3,9x13-A2IS014585		L3/100+H/250	L3/100+H/250	L3/100+H/250	L3/100+H/250
3,9x13-A2IS014586		16	16	24	24
3,9x25-A2IS014585		L2/250	L2/250	L2/250	L2/250
4,2x9,5-A2IS014585		H7/150	H7/150	H7/75	H7/75
4,8x32-A2IS014585		8	8	4	4
4,8x70-A2IS014585		4	4	2	2
5,5x25-A2IS014585		16	16	16	16
5x10DIN6325D		16	16	24	24

Заполнение					
Tun A1		Tun A2		Tun A5	
A=L1-180; B=H1-180	2	A=L1-180; B=H1-180	2	A=L1-180; B=H1-180	3
				A=L1-180; B=H1-180	3



- При изготовлении конструкций типа A5 и A6 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел 08 – Обработка и сборка).
- Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел 05 – Таблица остекления).