

Налоги (НДС)

- Позволяет задать налоги (НДС).

3.1.7. Настройки.

В данной вкладке располагаются общие команды для настройки программы AluPRO 12:




Местные настройки

- Позволяет устанавливать языковые настройки



Языки

и конверсию валют



Валюты

AluPro 12.2.9.404 - F50FW Foreign Currencies (Main Currency: € EURO)

Name	Type Description	Rate	Rate	Decimal Places	Display	Date of Rate
AED	UAE Dirham	1 AED = 1 EUR	1 EUR = 1 AED	2	AED	
AFN	Afghani	1 AFN = 1 EUR	1 EUR = 1 AFN	2	AFN	
ALL	Lek	1 ALL = 1 EUR	1 EUR = 1 ALL	2	ALL	
AMD	Armenian Dram	1 AMD = 1 EUR	1 EUR = 1 AMD	2	AMD	
ANG	Netherlands Antillian Guilder	1 ANG = 1 EUR	1 EUR = 1 ANG	2	ANG	
AOA	Kwanza	1 AOA = 1 EUR	1 EUR = 1 AOA	2	AOA	
ARS	Argentine Peso	1 ARS = 1 EUR	1 EUR = 1 ARS	2	ARS	
AUD	Australian Dollar	1 AUD = 1 EUR	1 EUR = 1 AUD	2	AUD	
AWG	Aruban Guilder	1 AWG = 1 EUR	1 EUR = 1 AWG	2	AWG	
AZN	Azerbaijani Manat	1 AZN = 1 EUR	1 EUR = 1 AZN	2	AZN	
BAM	Convertible Marks	1 BAM = 1 EUR	1 EUR = 1 BAM	2	BAM	
BBD	Barbados Dollar	1 BBD = 1 EUR	1 EUR = 1 BBD	2	BBD	
BDT	Taka	1 BDT = 1 EUR	1 EUR = 1 BDT	2	BDT	
BGN	Bulgarian Lev	1 BGN = 1 EUR	1 EUR = 1 BGN	2	BGN	
BHD	Bahraini Dinar	1 BHD = 1 EUR	1 EUR = 1 BHD	2	BHD	
BIF	Burundi Franc	1 BIF = 1 EUR	1 EUR = 1 BIF	2	BIF	
BMD	Bermudian Dollar	1 BMD = 1 EUR	1 EUR = 1 BMD	2	BMD	
BND	Brunei Dollar	1 BND = 1 EUR	1 EUR = 1 BND	2	BND	
BOB	Boliviano	1 BOB = 1 EUR	1 EUR = 1 BOB	2	BOB	
BRL	Brazilian Real	1 BRL = 1 EUR	1 EUR = 1 BRL	2	BRL	
BSD	Bahamian Dollar	1 BSD = 1 EUR	1 EUR = 1 BSD	2	BSD	
BWP	Pula	1 BWP = 1 EUR	1 EUR = 1 BWP	2	BWP	
BYR	Belarussian Ruble	1 BYR = 1 EUR	1 EUR = 1 BYR	2	BYR	

Buttons: Add, Delete, Edit, Close



Печать

- Позволяет Вам произвести настройки параметров печати.



Отчеты

- Позволяет настроить отчеты.



Ввод элементов

- Открывает настройку Ввода элементов.

В данной настройке можно корректировать начало отсчета размеров чертежей фасада, позиции для окон/ дверей, вид отображение контрукции при построении и тд.



Сечение

- Запускает окно с настройками сечения.

Значения данных параметров необходимо поменять исходя из Ваших потребностей.